



## Zwischenstecker, Schaltaktor

Typ  
Art.-Nr. **CSAP-01/04**  
**109374**

### Lieferprogramm

Product Type		Aktor
Befestigungsart		Eingesteckt
Versorgung		Netzversorgt
Betätigungsfunktion		Schalten

### Technische Daten nach ETIM 6.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ec/ss8.1-27-14-31-25 [AKE293011])		
Bussystem KNX		nein
Bussystem KNX-Funk		nein
Bussystem Funkbus		ja
Bussystem LON		nein
Bussystem Powernet		nein
Andere Bussysteme		-
Funk bidirektional		ja
Montageart		-
Breite in Teilungseinheiten		4
Vor Ort-/Handbedienung		ja
Mit LED-Anzeige		ja
Anzahl der binären Eingänge		0
Max. Schaltleistung	W	1840
Geeignet für C-Last		nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge		1
Bemessungsstrom	A	8
Bemessungsbetriebsspannung	V	230 - 230
Verschiedene Phasen anschließbar		nein
Busankopplung inklusive		ja
Busmodul abnehmbar		ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit		nein
Schutzart (IP)		IP20