












EDIZIOdue colore





ON/OFF 2-Kanal zeption Hauptstelle



Farben:

 silver	 crema	 sand
 vanille	 berry	 coffee
 schwarz	 weiss	 hellgrau
 dunkelgrau	 olive	 lemon

Bauarten:

 EDIZIOdue F	 EDIZIOdue UP FM	 EDIZIOdue UP FMI
 EDIZIOdue AP FX.39		

Feller-NR: 3302.24.F.61

E-NR: 303 408 000

EAN: 7611386226552

ON/OFF 2-Kanal zeption - Hauptstelle - 2

Schaltkontakte - 10 A je Kontakt, max 16 A pro Gerät,
 230 V AC - Für Glüh- und HV-Halogenlampen 2300 W /
 NV-Halogenlampen mit konventionellem Trafo 1500 VA
 /NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 600 VA /
 elektronische Vorschaltgeräte EVG 600 VA /
 Energiesparlampen 600 VA - Ohne LED -
 Zweifach-Taste - 2fach-Bedienung - Nebenstellen 3322
 - Einbautiefe 23 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: Steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Mit LED-Anzeige: Nein

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 2

Zubehör:



Name / Kategorie

Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -
 Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett
 inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste -
 2fach-Bedienung - ...

Feller-Nr / E-NR

920-3302.24.F.61
 378 640 000



Taste für zeption-Apparate - 1/2 Taste - Ohne
 LED - weiss

915-3300.22.I-0.F.61
 378 723 000



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.61
Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss 323 900 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für zeption ON/OFF 2-Kanal -	920-3302.24.F.61
Für Hauptstellen 3302? - Abdeckset komplett	378 640 000
inkl Tasten - Ohne LED - Zweifach-Taste -	
2fach-Bedienung - ...	



ON/OFF-Einsatz 2-Kanal zeption - Hauptstelle	3302.BSE
- Für zeption-Taster, zeption-IR, Serie 3302 -	305 528 000
2 Schaltkontakte - BSE - Farbneutral	