






## EDIZIOdue colore

### Kleinkombination Unbeleuchtet

**Farben:**

	crema		sand		coffee
	schwarz		weiss		hellgrau
	dunkelgrau				

**Bauarten:**

	EDIZIOdue F		EDIZIOdue UP FM		EDIZIOdue UP FMI
	EDIZIOdue UP FMI.NIS		EDIZIOdue AP FX.54		

**Feller-NR:** 87063.FX.54.61**E-NR:** 609 053 000**EAN:** 7611386838823

Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - Aus/Wechsel - 3/1 L - Beleuchtbar mit LED und Leucht-Druckknopf - Anbauhöhe 59 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Ausführung der Steckdose:</b>	Schweizer Norm Typ 13
<b>Montagerichtung:</b>	horizontal
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Bemessungsstrom:</b>	10
<b>Anzahl der Steckdosen:</b>	1
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Ausführung des Schalters:</b>	Wechselschalter
<b>Nennspannung:</b>	250
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Beleuchtung:</b>	Nein
<b>Nennstrom Steckdose:</b>	10

**Zubehör:****Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit  
1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne  
Abdeckrahmen - F - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

920-87060.F.61  
378 461 000



Kappte mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
FX.54 - weiss

985.FX.54.61  
283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61

283 905 000



Befestigungsbügel für FX-Apparate - FX.54

912.FX.54

283 915 000



Kleinkombination - Unbeleuchtet - Mit

87063.BSE

Druckschalter und Steckdose Typ 13 - 10 A, 250

655 543 000

V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen -

Aus/Wechsel - BSE - Far...



Abdeckset - Für Kleinkombination Typ 13 - Mit

920-87060.F.61

1 Druckknopf, unbeleuchtet - Ohne

378 461 000

Abdeckrahmen - F - weiss